

## 45221 - FI Zwischenschalter 10mA



### Technische Attribute

Fehlerstrom:	10 mA
Querschnitt:	bis max. 3 x 2.5mm <sup>2</sup>
Nennspannung:	250 Volt
Nennstrom:	16 Ampère
Schutzart:	IP 66
Farbe:	schwarz
Baustellentauglich:	Ja