

## 45223 - FI Zwischenschalter 30mA



### Technische Attribute

Fehlerstrom:	30 mA
Querschnitt:	bis max. 3x2.5mm <sup>2</sup>
Nennspannung:	250 Volt
Nennstrom:	16 Ampère
Schutzart:	IP 66
Farbe:	schwarz
Baustellentauglich:	Ja